

Programmering av trådløst kodetastatur

Det trådløse tastaturet fungerer på fire kanaler. Dette lar deg kode fire forskjellige PIN-koder for å åpne fire forskjellige dører (en PIN-kode per kanal).

En PIN-kode kan være mellom 2 og 6 sifre. For å betjene åpneren, skriv inn kanalnummeret, for eksempel 1, etterfulgt av PIN-koden og deretter ENTER på tastaturet.

Når du legger inn en kombinasjon av tall, kan det ikke gå mer enn 6 sekunder mellom tastetrykk. Hvis det skjer må du skrive inn tallkombinasjonen på nytt.

Tastaturet er fabrikkprogrammert med følgende koder som må endres før programmering til døråpner:

- Kanal 1 er 11
- Kanal 2 er 22
- Kanal 3 er 33
- Kanal 4 er 44

For å endre den fabrikkprogrammerte kombinasjonen

Kanal 1 brukt i dette eksemplet (hvis du bruker en annen kanal, bytt til passende kode ovenfor)

1. Trykk og hold ENTER-tasten til alle lysene slår seg av (da blinker lysene jevnt)
2. Skriv inn originalkoden (11) og trykk ENTER
3. Skriv inn kanalnummer (1) etterfulgt av ny PIN-kode (for eksempel 1234) og trykk ENTER

Hvis koden har blitt endret, vil lysene blinke og slå seg på konstant

MERK: Hvis kombinasjoner settes uten å taste inn noe tall, overstyres sikkerhetssystemet effektivt og kommandoen kan overføres ganske enkelt ved å trykke ENTER uten først å måtte angi en kombinasjon. Hvis dette skjer, gjenopprett fabrikkinnstillingene og omprogrammer.

Installasjon

- Før montering, test enheten for å sikre at den valgte posisjonen er innenfor rekkevidde. Husk at rekkevidden kan reduseres med rundt 25% med lavt batteri
- Tastaturet bør ikke monteres i kontakt med metallkonstruksjoner som kan resultere i en signalskjermende effekt.
- Tastaturet har en IP-klassifisering på IP54 og er egnet for utendørs installasjon, om ønskelig.

Programmering for å betjening av døråpner

1. Døråpneren må være i LEARN-modus. Følg instruksjonene for koding av flere håndsendere i installasjons- og bruksanvisningen.
2. Når du er i LEARN-modus, skriv inn kanalnummeret etterfulgt av PIN-koden på tastaturet og trykk ENTER
3. Gjenta dette trinnet igjen - skriv inn kanalnummeret etterfulgt av PIN-koden på tastaturet og trykk ENTER
4. Fullfør kodingsprosedyren (hvis nødvendig) i henhold til installasjons- og bruksanvisningen for åpneren.

Denne prosedyren må utføres raskt for å sikre at åpneren ikke får timeout.

Gjenopprett tastatur til fabrikkinnstillinger

1. Fjern bakdekselet og finn den røde knappen nederst på kretskortet
2. Trykk og hold nede til alle tastaturlysene slås av, begynner å blinke og lyser konstant.

Tastaturet er nå gjenopprettet til fabrikkprogrammerte koder.

Merk!

Varenr. 300023 - Kodetastatur vegg trådløst metalldeksel

Denne manualen beskriver bruk av ENTER-knappen. For dette produktet fungerer pil til venstre som ENTER-knapp.

